



DIGISTART 400

Cargador- arrancador DIGISTART 400 de 12/24V 20 - 30 - 40 - 60A. Carga hasta baterías de 500A, arranque hasta 300A. Para baterías de plomo-ácido, AGM y Gel

El DIGISTART-400 forma parte de la gama de cargadores-arrancadores de SOLTER que representa lo más avanzado en tecnología de cargadores de baterías. Los cargadores DIGISTART aumentarán el rendimiento de su batería y prolongarán su vida. Está diseñado para cargar y arrancar vehículos con baterías tipo WET (plomo-ácido), GEL, MF (plomo-ácido sin mantenimiento), EFB (plomo-ácido mejorada), baterías AGM, GEL (Absorbed Glass Mat). Se trata de un cargador totalmente inteligente, con una de las curvas de carga mas abanzadas del mercado por 8 Etapas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnicos

| | |
|---------------------------|---|
| Capacidad de carga max. | 500Ah |
| Corriente de carga Arith. | (DC 12V), 20A/30A/40A/60A o (DC 24V), 20A/30A/40A/60A |
| Tipo batería | WET (plomo-ácido), GEL, MF, EFB , AGM, |
| Voltaje de arranque | 12/24V |
| Voltaje de carga | 12/24V |
| Capacidad de arranque | 300A |

Estructurales

| | |
|----------------------|---------------|
| Dimensiones | 290x600x250mm |
| Índice de protección | IP33 |
| Panel regulación | DIGISTART |
| Peso | 18,3Kg |

Eléctricas

| | |
|-------------------------|--|
| Conexión | 220-240VAC 50/60Hz |
| Potencia absorbida max. | 3000W Max.(cargador), 9000W Max.(arranque) |