

INVERCAR 3800

Ref. 10066





El cargador inteligente INVERCAR 3800 de Solter es un cargador de baterías diseñado para motos y coches, compatible con baterías de 6V y 12V de plomo-ácido, AGM, Gel y Litio-Ion. Su sistema de carga automática en 8 etapas analiza, desulfata, carga y mantiene la batería, prolongando su vida útil. Con memoria de carga automática, protección IP54 y un modo reparación específico para recuperar baterías descargadas o sulfatadas, es la herramienta perfecta para el mantenimiento y cuidado de tus baterías. Confía en la calidad y tecnología de Solter para mantener siempre tus vehículos listos.

Principales Características:

Carga inteligente en 8 etapas automáticas: analiza la batería, activa desulfatación si es necesario y gestiona la carga, absorción y mantenimiento, asegurando una carga segura y prolongando la vida útil de la batería.

Memoria de carga automática: Si hay un corte eléctrico, el cargador reanuda el proceso desde el punto donde se interrumpió.

Modo reparación de baterías: El modo especial de recuperación permite restaurar baterías sulfatadas o inactivas, aplicando un ciclo de carga especial para intentar devolverles su capacidad de carga original.

Compatible con baterías de 6V y 12V: Funciona con baterías de plomo-ácido, AGM, Gel y Litio-lon (incluidas LiFePO4), adaptándose a múltiples aplicaciones, desde motocicletas hasta coches particulares.

Protección IP54: El diseño resistente al polvo y a salpicaduras permite su uso seguro en talleres, garajes o entornos domésticos, protegiendo sus componentes electrónicos.

Indicadores LED intuitivos: El panel frontal muestra claramente el **nivel de carga de la batería, el modo seleccionado y posibles anomalías**, facilitando un control visual rápido y preciso.

Desulfatación automática: Cuando el cargador detecta una batería con voltaje muy bajo o signos de sulfatación, activa un programa específico de **hasta 5 horas** que ayuda a recuperar su capacidad de carga.

Compacto y fácil de usar: Con unas dimensiones de **190x80x45 mm**, es ligero y fácil de almacenar, ideal para llevarlo siempre en tu espacio de trabajo o vehículo.





INVERCAR 3800

Ref. 10066

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS OPCIONALES

Tecnicos	
Voltaje de carga	6/12V
Corriente de carga Arith.	6VDC; 3.5A;12VDC; 3.5A;12VDC; 1A;Temperature controlled
Carga de mantenimiento max.	Todas las baterías.
Capacidad de carga max.	2-120Ah (6V); 2-120Ah (12V)
Tipo batería	Todos los tipo de baterías de 6 y 12V.

Estructurales	
Panel regulación	Digital 8 pasos - Full automatic
Indice de protección	IP54
Dimensiones	190x80x45

Eléctricas	
Tensión de red	220-240VAC. 50-60Hz

